

SLAVE BOX 1

EGYCSATORNÁS RÁDIÓ VEVŐ

Bekötés: tápfeszültség: piros DC+, AC~
fehér DC-, AC~
RELÉ 1 kimenet: citrom/zöld

Tápfeszültség kiválasztása:

a tápfeszültség meglétét a PIROS led működése jelzi.

A hosszútávú rendellenes működéshez fontos a megfelelő tápfeszültség beállítása.

12V -> 12-18V; 24V -> 24-30V AC/DC tartomány

Memoria törlése:

tartsa lenyomva a TANÍT/TÖRÖL gombot, amíg a zöld led el nem alszik, kb. 8mp.

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, a zöld led világít 30 másodpercig.

Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő kívánt gombját, zöld led elalszik,

adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes műveletsort.

A 61. adó betanításakor a zöld led 3-t villan, jelezve: a memoria megtelt.

További tanításra csak teljes törlés után van lehetőség.

Nyomógomb hozzárendelése a kimenethez:

a RELÉ1-es tűskesoron jumper segítségével rendelheti hozzá az A / B / C / D nyomógombokat a kimeneti relékhez.

Az adott relé működtetett állapotát a hozzá tartozó sárga led jelzi.

Dekodolás kiválasztása:

A vevő alaphelyzetben ugrókódos rendszerben működik, de lehetőség van fixkódos dekodolásra is, a megfelelő jumper áthelyezésével (UGRÓ> FIX).

Műszaki adatok:

frekvencia	434MHz
tápfeszültség	10 - 30V AC/DC
áramfelvétel	max.11mA/12V DC
hőfoktartomány	-20°C - +55°C
védelem	Ip00
memoria	60db adó
kontaktus	záró, 1A/30V AC
kódolás	HCS, KEELOQ