

SLAVE BOX 2

KÉTCSATORNÁS RÁDIÓ VEVŐ

Bekötés:

tápfeszültség:

piros DC+, AC~

fehér DC-, AC~

RELÉ 1 kimenet:

citrom/zöld

RELÉ 2 kimenet:

barna/szürke

Tápfeszültség kiválasztása:

a tápfeszültség meglétét a PIROS led működése jelzi.

A hosszútávú rendellenes működéshez fontos a megfelelő tápfeszültség beállítása.

12V -> 12-18V; 24V -> 24-30V AC/DC tartomány

Memoria törlése:

tartsa lenyomva a TANÍT/TÖRÖL gombot, amíg a zöld led el nem alszik, kb. 8mp.

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, a zöld led világít 30 másodpercig.

Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő kívánt gombját, zöld led elalszik,

adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes műveletsort.

A 61. adó betanításakor a zöld led 3-t villan, jelezve: a memoria megtelt.

További tanításra csak teljes törlés után van lehetőség.

Nyomógomb hozzárendelése a kimenethez:

a RELÉ1-es és RELÉ2-es tűskesoron jumper segítségével rendelheti hozzá az A / B / C / D nyomógombokat a kimeneti relékhez.

Az adott relé működtetett állapotát a hozzá tartozó sárga led jelzi.

Üzem mód kiválasztása:

A vevő relé kimenetei alaphelyzetben IMPulzus üzemműek - ameddig nyomja a gombot,

addig aktív a kimenet. A jumper KAPCSoló állásában a B és D gombokhoz rendelt

kimenet kapcsolóüzemű lesz - gombnyomásra bekapcsol, ismételt gombnyomásra

kikapcsol a kimenet. Egyidőben csak egy kapcsolóüzemű kimenet állítható be.

Dekodolás kiválasztása:

A vevő alaphelyzetben ugrókódos rendszerben működik, de lehetőség van fixkódos dekódolásra is, a megfelelő jumper áthelyezésével (UGRÓ> FIX).

Műszaki adatok:

frekvencia
tápfeszültség
áramfelvétel
hőfoktartomány
védelem
memoria
kontaktus
kódolás

434MHz
10 - 30V AC/DC
max.22mA/12V DC
-20°C - +55°C
Ip00
60db adó
záró, 1A/30V AC
HCS, KEELOQ